

TECHNISCHE DATEN

LP 3014

BEVOR SIE ZUM ROTSTIFT GREIFEN, VERSUCHEN SIE ES DOCH MAL MIT EINEM EFFIZIENTEREN DRUCKER.

Der Einzelplatz-Drucker LP 3014 senkt die Druckkosten am Arbeitsplatz gleich seitenweise. Fragen Sie auch nach UTAX CONSULTING und optimieren Sie so Ihre Output-Systeme. Wir bieten Effizienz mit System.

DRUCKVORGANG

Typ	Laserdrucker mit internem Controller
Drucktechnologie	Elektrofotografischer Laser s/w
Druckgeschwindigkeit	bis zu 14 Seiten A4 pro Minute in s/w 1. Seite nach ca. 12 Sekunden
Auflösung	1.200 dpi (1.800 x 600 dpi), bis zu 2.400 dpi interpoliert

HARDWARE / SOFTWARE EIGENSCHAFTEN

Prozessor	PowerPC 405/200 MHz
Speicher	16 MB (max. 144 MB / 1 DIMM Steckplatz)
Emulation	PCL6, PostScript II (KPD L 2)

SCHNITTSTELLENUNTERSTÜTZUNG

Standard Schnittstelle	USB 1.1, IEEE 1284 parallel
Optionale Schnittstelle	10BaseT/100BaseTX

PAPIERMANAGEMENT

Standard Papierzufuhr	max. 250 Blatt Universalkassette, max. 50 Blatt Multi-bypass
Optionale Papierzufuhr	1 x 250 Blatt Universalkassette, 60–105 g/m ² , A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom
Papierausgabe	max. 150 Blatt face-down, max. 30 Blatt face-up
Papierformate	A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom
Papiergewichte	Universalkassette: 60–105 g/m ² , Multi-bypass: 60–163 g/m ²
Druckmedien	Universalkassette: 60–105 g/m ² Normal- und Recyclingpapier, Multi-Bypass: 60–163 g/m ² Normal- und Recyclingpapier, Folien*, Etiketten*, Umschläge*

ABMESSUNGEN/GEWICHT

Abmessungen/Gewicht	378 x 375 x 222 mm (B x T x H), ca. 10 kg
---------------------	---



UMWELT

Netzspannung	220/240V, 50/60Hz, max. 3,8A
Leistungsaufnahme	ca. 265 W im Betrieb ca. 13 W im Stand-by-Modus ca. 5 W im Sleep-Modus
Geräusentwicklung	50 dB im Betrieb 28 dB im Stand-by-Modus 0 dB im Sleep-Modus
Sicherheit	GS/TÜV, CE

VERBRAUCHSMATERIAL

Toner kit LP 3014	Mikrofeiner Toner für 6.000 Seiten A4 mit 5% Seitendeckung (Starter kit für 3.000 Seiten A4 mit 5% Seitendeckung)
-------------------	--

OPTIONEN/ZUBEHÖR

PF-17	250 Blatt Universalkassette, 60–105 g/m ² , A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom
UT 110	10BaseT/100BaseTX Netzwerkkarte

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten. (06/2003)
UTAX empfiehlt: Verwenden Sie für störungsfreien Betrieb nur UTAX-Originalzubehör.
* Bitte setzen Sie nur von UTAX empfohlene Druckmedien ein



YOUR OFFICE PARTNER



LP 3014

LASERDRUCKER

LP 3014