



YOUR OFFICE PARTNER

LP 3035/3045

STAMPANTE
LASER



LP 3035/3045

SCHEDA TECNICA LP 3035/3045

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo	Apparecchio da tavolo
Funzione	Stampante laser
Tecnologia di stampa	Laser b/n
Formati stampa	A4-A6R, min. 70 x 148 mm, max. 216 x 356 mm
Velocità di stampa	LP 3035: max. 35 pagine A4 al minuto, Duplex: max. 24 pagine A4 al minuto LP 3045: max. 45 pagine A4 al minuto, Duplex: max. 31 pagine A4 al minuto
1. pagina/preriscaldamento	LP 3035: ca. 10,5 secondi*/15 secondi LP 3045: ca. 8,5 secondi*/17 secondi
Risoluzione di stampa	1.200 dpi
Alimentazione carta	1 x 500 fogli vassoio universale (A4-A6R), multi-bypass da 100 fogli (A4-A6R)
Grammatura carta	Vassoio universale 60-120 g/m ² , multi-bypass 60-220 g/m ² , Duplex 60-120 g/m ²
Uscita carta	500 pagine A4 facciata rivolta verso il basso
Processore	LP 3035: PowerPC 750CXr/400 MHz LP 3045: PowerPC 750CXr/500 MHz
Memoria stampa	LP 3035: 64 MB di RAM (max. 576 MB), 1 slot LP 3045: 128 MB di RAM (max. 640 MB), 1 slot
Interfacce	Parallela IEEE 1284, USB 2.0, 10/100BaseTX, USB host (for memory stick)
Protocolli di rete	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
Sistemi operativi	Windows 2000, XP, Server 2003, Novell NetWare, Linux, Mac dalla OS 9.2
Emulazioni	PCL6, KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, Diablo 630, KCGL, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850
Funzioni	Stampa di codici a barre, stampa di duplex, stampa privata, stampa diretta da USB stick
DIMENSIONI/PESO	
Dimensioni	320 x 382 x 394 mm (L x P x A)
Peso	ca. 15,9 kg
AMBIENTE	
Tensione	220/240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico	LP 3035: ca. x 1.013 W max., ca. 475 W in funzione, ca. 10 W in modalità standby, ca. 4,9 W in modalità sospensione LP 3045: ca. 1.036 W max., ca. 510 W in funzione, ca. 10 W in modalità standby, ca. 5,5 W in modalità sospensione
Rumorosità	LP 3035: ca. 52 dB(A) in funzione, ca. 40 dB(A) in modalità standby, ca. 0 dB(A) in modalità sospensione LP 3045: ca. 54 dB(A) in funzione, ca. 40 dB(A) in modalità standby, ca. 0 dB(A) in modalità sospensione
Sicurezza	GS/TÜV, CE

SEMPRE UN SUCCESSO PER TUTTI.

Prestazioni elevate, affidabilità e compattezza: con una velocità di 35 e, rispettivamente, 45 pagine al minuto, le stampanti laser LP 3035 e LP 3045 rappresentano la soluzione ideale per qualsiasi ufficio. Entrambe sono efficientissime nel ridurre il consumo di carta, fornendo, tramite l'unità duplex in dotazione standard, fino a 24 e, rispettivamente, 31 stampe fronte-retro al minuto. Inoltre, essendo dotate di un'ampia capacità carta da 600 fogli, espandibile fino a 2.100 fogli, entrambe presentano una notevole autonomia anche nei lavori di stampa di grandi dimensioni. Grazie all'elevate prestazioni del processore PowerPC e l'ampia memoria (espandibile in base alle esigenze) che garantiscono una rapidissima velocità di elaborazione anche quando si tratta di gestire grandi quantità di dati, le stampanti LP 3035 e LP 3045 sono in grado di portare a termine con la massima efficienza tutti i lavori di routine quotidiana. Le formidabili prestazioni sono disponibili a tutto il personale dell'azienda grazie alla connessione di rete disponibile come accessorio standard.



MATERIALI DI CONSUMO

Toner kit	LP 3035: Toner per 15.000 pagine A4 con copertura pagina del 5%, kit di avvio 7.500 pagine A4 con copertura pagina del 5% LP 3045: Toner per 20.000 pagine A4 con copertura pagina del 5%, kit di avvio 10.000 pagine A4 con copertura pagina del 5%
-----------	---

OPZIONI

Alimentazione carta	max. 3 x PF-310 vassoio universale da 500 fogli (A4-A5R), PF-315 vassoio universale da 2.000 fogli (solamente con kit di installazione PB-315)
Altro	EF-310 alimentazione buste, PT-310 scomparto di output della carta per 250 fogli, mobiletto in legno (basso no. 52, alto no. 51)

UTAX GmbH Norderstedt www.utax.com

UTAX e il logo UTAX sono marchi registrati di proprietà UTAX GmbH. Tutti gli altri marchi o nomi riferiti a marchi registrati sono di proprietà dei legittimi proprietari.

I sistemi LP 3035 e LP 3045 sono stati progettati conformemente ai requisiti dei programmi di risparmio Energy Star. UTAX consiglia: per evitare eventuali problemi di funzionamento, utilizzare solo accessori originali UTAX.

*dipende dallo stato operativo. Salvo modifiche di costruzione e dotazione accessori.

(03/2006)



Rivenditore UTAX